

MMS asetukset Beafon puhelimiin

Kaikissa malleissa periaate sama, mutta tämä esimerkki tehty SL650 mallin mukaan.

Laitteessa täytyy olla muistikortti ja se pitää olla valittuna ensisijaiseksi tallennustilaksi.

Asetuksissa usea kohta jää tyhjäksi, mutta alla olevat tiedot pitää täyttää.

Asetukset laitetaan puhelimesta kohtaan: Asetukset-Tietotili ja joko muokataan vanhaa tai luodaan uusi.

Elisa MMS

Tilin nimi: *Elisa mms*

APN: *mms*

Lisäasetusten takaa:

Kotisivu: <http://194.150.66.35> tai <http://mms.elisa.fi>

Yhteystyyppi: *HTTP*

Use proxy: *Kyllä*

Välipalvelin osoite: *213.161.41.57*

Proxy port: *80*

Dna MMS

Tilin nimi: *Dna mms*

APN: *mms*

Lisäasetusten takaa:

Kotisivu: <http://mmsc.dnafinland.fi>

Yhteystyyppi: *HTTP*

Use proxy: *Kyllä*

Välipalvelin osoite: *010.001.001.002*

Proxy port: *8080*

Saunalahti MMS

Tilin nimi: *Saunalahti mms*

APN: *mms.saunalahti.fi*

Lisäasetusten takaa:

Kotisivu: <http://mms.saunalahti.fi>

Yhteystyyppi: *HTTP*

Use proxy: *Kyllä*

Välipalvelin osoite: *062.142.004.197*

Proxy port: *8080*

Telia MMS

Tilin nimi: *Telia mms*

APN: *wap.sonera.net* tai *mms*

Lisäasetusten takaa:

Kotisivu: <http://mms.sonera.fi:8002>

Yhteystyyppi: *HTTP*

Use proxy: *Kyllä*

Välipalvelin osoite: *195.156.025.033*

Proxy port: *8080*